■システム仕様

項　目	仕　様
ゲート数	1ゲート（入退室あわせてカードリーダーは最大2台まで）
カード種類	EKA3851:非接触ICカード（FeliCaタイプ）（標準デザイン） もしくはEdyカード、おサイフケータイ 注）FeliCa仕様のお客様ご使用カードについては別途ご相談ください。
履歴管理件数	最大2万件
登録ID数	最大3,000ID（カード枚数、テンキーID、おサイフケータイIDの総合計）

■接続用パソコン（お客様パソコン）推奨仕様

項　目	仕　様
CPU	Intel社製Celeron1.2GHz相当以上
メインメモリー	512MB以上
ハードディスク	20GB以上
OS	Windows XP SP2、SP3、Windows Vista※、Windows 7
表示能力	1024×768ドット以上
ネットワーク	Ethernetに接続しコントロールユニットとHTTPS通信が行えること
必須ソフトウェア	Webブラウザー（Internet Explorer 6.0 SP1～3、7.0推奨）

※Windows Vista使用の場合は制約事項があります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

■機能仕様

ID管理	認証方式（「カードのみ」、「カード＋暗証番号」、「テンキーID」） ID毎に設定可能（紛失、有効期限、データ設定権限、警戒操作権限） IDデータのCSV出力、CSV読込
警報異常参照	カードリーダーでのキー操作にて警報、異常の発生状態が確認可能
履歴管理	最新2万件をコントローラー内に保持（操作履歴、警報履歴、異常履歴、状態履歴） 保存パターンの設定により保存する履歴を選択可能（4パターン） SDメモリーカードへの履歴保存（手動または自動）
防犯	警戒操作時戸締り不良予報、メカキー解錠警報、こじ開け警報、扉開放異常
アンチパスバック	入退室両方のカードリーダー使用時設定可能（自動施錠運用中適用） （エラー解除は設定権限カードでの操作もしくはエラーカード再操作の2種類より選択）
スケジュール	各日に対して6種類のパターンから選択し設定（カレンダー12ヵ月分） 月替わり時に基本スケジュール（1週間分）より最新の1ヵ月を生成 （通年指定により、生成時に現在の設定を維持可能） 時間と制御の設定（6回/パターン） ゲートスケジュール:自動施錠/施解錠繰返し/連続解錠/施錠警戒 アクセスタイム:カード有効/カード無効
共連れ検知センサ接続	設定により入室時もしくは入退室時の共連れを監視可能
無効入力	無効入力ON時カード操作の禁止
データバックアップ/リカバリ	SDメモリーカードを使用し、運用データのバックアップ、リカバリが可能

■姿図（寸法単位:mm）・定格仕様

●デイリACE 非接触ICカードリーダー
EKA4110WK/EKA4150SK



構造	質量	260g
	取り付け	2個用スイッチボックス使用にて、露出取り付け
電気的仕様	入力電源	DC24V （コントロールユニットから供給）
	消費電流	180mA
	通信	規格:RS485（2線式）
カード	FeliCaタイプ	読取距離:45mm ※1
操作	キー	カーソル、メニュー、テンキー
表示	表示器	全角8文字（半角16文字）×2行
	LED	電源／受付／暗証／解錠／ エラー／警報／警戒
音		本体内部にブザーを内蔵。 最大85dB（at 0.5m）
環境	温度	屋内用（ホワイト）EKA4110WK 0～+40℃ （ただし結露なきこと）
		屋内・屋側用（シルバー） EKA4150SK −10～+50℃ 防滴仕様:IP34 ※2

※1 当社専用カードの読み取り距離。その他のFeliCaカード、携帯端末では読み取り距離が異なる場合があります。
※2 保護等級IP34:直径2.5mm以上の外来固形異物の侵入に対して保護されており、いかなる方向からの飛沫を受けても有害な影響がありません。

●デイリACE コントロールユニット
EKA4310K



構造	質量	1.1kg
	取り付け	屋内の壁面に5箇所止め
電気的仕様	入力電源	AC100V
	消費電流	0.3A
	通信	リーダー接続 規格:RS485 接続台数:最大2台
		パソコン接続 規格:Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 個数:1系統
	電気錠接続	種類:通電時解錠型、 通電時施錠型、モーター錠、 瞬時通電施解錠型、自動扉 個数:1台
入力	センサー入力／警報入力	無電圧b接点×1点／ 無電圧a接点×1点 ※3
	解錠入力	無電圧a接点×1点
	無効入力	無電圧a接点×1点
出力	警戒出力または施解錠出力	無電圧a接点×1点 ※4
	警報出力	無電圧a接点×1点
	異常出力	無電圧a接点×1点
JEM-A/HA端子	方式	4線式スタティック方式
環境	温度	0～+40℃（ただし結露なきこと）

注）1.屋内専用
2.メモリーバックアップ用電池には寿命があります。
ご購入後約3年ごとに電池の交換を行ってください。
メモリーバックアップ用電池の補修品番 EKAB43001
※3 センサー入力もしくは警報入力の選択になります。
※4 警戒出力もしくは施解錠錠出力の選択になります。

●デイリACE 停電補償ユニット
EKA4500



構造	質量	1.3kg
	取り付け	屋内の壁面に5箇所止め
電気的仕様	入力	DC24V
	出力	DC24V
	停電補償時間	10分
環境	温度	0～+40℃ （ただし結露なきこと）

注）1.屋内専用
2.バッテリーには寿命があります。
ご購入後約3年ごとにバッテリーの交換を行ってください。
バッテリーの補修品番 EKAB45001